



- ⊖<sub>a</sub>, ⊖<sub>a</sub> で AC100V20A 1回路
- ⊖<sub>b</sub>, ⊖<sub>b</sub> で AC100V20A 1回路
- ⊖<sub>c</sub>, ⊖<sub>c</sub> で AC100V20A 1回路
- ⊖<sub>d</sub>, ⊖<sub>d</sub> で AC100V20A 1回路
- ⊖<sub>e</sub>, ⊖<sub>e</sub> で AC100V20A 1回路
- Ⓜ<sub>f</sub>, Ⓜ<sub>f</sub> で AC100V20A 1回路
- Ⓜ<sub>g</sub>, Ⓜ<sub>g</sub> で AC100V20A 1回路
- Ⓜ<sub>h</sub>, Ⓜ<sub>h</sub>, Ⓜ<sub>h</sub> で AC100V20A 1回路

| 記号  | 内容                           | 個数   | 備考           | 記号                              | 内容                                      | 個数  | 備考           |
|-----|------------------------------|------|--------------|---------------------------------|---|-----|--------------|
| ●   | 天井面コンセントON・OFF用スイッチ(両切りスイッチ) | 10ヶ所 | 壁面 H=FL+1300 | ⓐ                               | ウォールコンセントボックス C-30 100V VVF 2.0-3C      | 3ヶ所 | 壁面 H=FL+300  |
| ●   | LED照明ON・OFF用スイッチ(3路スイッチ)     | 8ヶ所  | ”            | ⓑ                               | ” C-60 200V CV 5.5 <sup>□</sup> -3C     | 2ヶ所 | ”            |
| ⊖   | 2P20A 抜止めコンセント 2ヶ口           | 10ヶ所 | 天井面          | ○                               | ボタン昇降装置操作スイッチ用 壁面開口(40φ)                | 1ヶ所 | 壁面 H=FL+1300 |
| E ⊖ | 2P20A コンセント 2ヶ口 アース付         | 7ヶ所  | 壁面 H=FL+300  | □                               | O.B 大深(119×119×54)小判型塗代カバー VCT 0.75-10C | 6ヶ所 | 天井面          |
| LED | LED照明                        | 8ヶ所  | 天井面          | ○ 配線余長, O.B側 300mm 壁面開口部側 800mm |   |     |              |

|    |                  |  |  |        |          |        |    |
|----|------------------|--|--|--------|----------|--------|----|
| 名称 | i-studio kawagoe |  |  | 設計 No. | 管理 No.   | 図面 No. | 2/ |
| 図名 | スタジオ 配線図         |  |  | 縮尺     | 制作年月日    | 製図     | 設計 |
|    |                  |  |  | 1/50   | 20.03.16 |        |    |
|    |                  |  |  |        | 20.03.11 |        |    |
|    |                  |  |  |        |          | 検図     | 承認 |